



- Toveis kommunikasjon med sentralenhet.
- Inntil 1200 meter rekkevidde.
- Opptil 5 års batterilevetid under normal bruk, med standard innstillinger.
- Medfølger magneter i 2 forskjellige størrelser, basert på avstand og ønsket følsomhet for alarm.
- Liten magnet kan ha opptil 1 cm avstand, og stor magnet kan ha opptil 2 cm avstand. Magnet monteres alltid på høyre side av sensoren.
- Reed-bryter klassifisert for mer enn 1 000 000 operasjoner.

Svært plasseringsvennlig og lekker magnetkontakt. Enheten har også inngang på baksiden for tilkobling av tredjeparts åpningssensorer ved spesielle behov, som mikrobrytere i låskasse for ekstra tidlig varsling ved innbrudd.

Medfølger to magneter i forskjellige størrelser, tilpasset forskjellige avstander mellom enhet og magnet.

### Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 VDC
Batteri	CR123A
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
Radioeffekt	20 mW
Kapslingsgrad	IP50
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (Ø × H)	20 × 90 mm
Vekt	29 g

### Bestillingsinformasjon

WM 861	Magnetkontakt, hvit
WM 861 B	Magnetkontakt, svart
CR123A-1BP	Batteri, lithium 3V