



- Benytter både Jeweller og Wings radioprotokoller, med opptil 1700 meters rekkevidde.
- 5" IPS kapasitiv skjerm på 480 × 854 px.
- Batterilevetid på inntil 1,5 år med daglig bruk.
- Mulighet for å koble til ekstern strømforsyning for å alltid ha skjermen på.
- Støtter 1 felleskode for selve panelet, og inntil 99 koder for uregistrerte brukere på systemet (ut ifra sentral-modell).
- Innebygd sabotasjesikring, med automatisk låsing 3–180 minutter ved forøk på å bryte passord 3 ganger innen 1 minutt.
- Benytter DESFire® på adgangskort og kodebrikker. (Mulig å benytte tredjeparts brikker).
- Støtter OTA oppdatering av firmware for nye funksjoner gjennom Wings-protokollen.
- Innebygd støtte for BLE (Bluetooth low energy).
- Støtter sentralene ELOTEC AJAX 2, ELOTEC AJAX 4G eller nyere. Repeater WR-862.
- EN 50131 sertifisert (Grad 2).

Betjeningspanel som gir deg det kjente grensesnittet fra Elotec Ajax-appen for en oversiktlig og lett gjenkjennelig betjening av systemet. En klar og lyssterk 5" berøringskjerm gir deg full kontroll og lar deg se status og betjene alle grupper. Skjermen våkner automatisk når du beveger hånden foran, og justerer automatisk lysstyrken til omgivelsene.

Panelet støtter ikke bare RFID kort og brikker, men også tapping med telefon. Man kan også velge om bruker må verifisere seg med passord før noe vises på skjermen.

Det er heller ikke bare mulig å kontrollere alarmfunksjoner, men også lysbrytere, smartplugg og scenarier. Om åpne vinduer eller andre årsaker forhindrer armering av alarm, får man umiddelbar beskjed om dette på displayet.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	6stk AA batteri 10,5–14 VAC (valgfritt)
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt	≤ 20 mW
RFID	Mifare DESFire EV1, EV2 ISO14443-A, 13,56 MHz
Driftstemperatur	–10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75%
Mål (B×H×D)	171,5 × 82,1 × 26 mm
Vekt	327 g

Bestillingsinformasjon

WD-863	Betjeningspanel med touch, hvit
WD-863-B	Betjeningspanel med touch, svart
ELOAJX-TAG	Kodebrikke RFID
ELOAJX-PASS	Adgangskort RFID